

# JENSIS JENERATÖR

## JG SERİSİ BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR



### JG 6500/6500E

#### Motor

- Devri: 3000 d/dk
- Hava Soğutmalı
- Elektronik ateşlemeli
- Sessiz egzost sistemi
- Çalıştırma ipli/marşlı

#### Alternatör

- Otomatik voltaj regülatörü
- İkaz sistemi: Kendinden ikazlı
- Güç faktörü (ø): 1
- İzolasyon sınıfı: H
- Gerilim: Monofaze 230 VAC
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim regülasyonu:  $\pm\%5$
- Devri: 3000 d/dk

#### Şase

- Motor ve alternatör direk akuple
- Çelik boru tipi şaseye monte
- Jeneratör - şase arası vibrasyon takozları
- Motor üstü yakıt deposu
- Yakıt göstergesi
- Şase altı taşıma tekerlekleri

#### Standart Kumanda Panosu

- Voltmetre VAC 1 adet
- Termik devre kesici 1 adet
- Kapaklı topraklı priz 2 adet

### JENERATÖR

#### JG 6500/6500E

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	6.5
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	6
Sürekli Çıkış Akımı	A	21
Doğru Akım Çıkışı		12V - 8,3A
Gerilim	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	1

### MOTOR

Model		JP 188
Tip		Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı - OHV 25° - Tek Silindirli
Silindir Hacmi	cm <sup>3</sup>	389
Maks. Çıkış Gücü	HP - 3600 d/dk	13
Yakıt Sarfiyatı	Lt/saat	2.75
Çalıştırma Şekli		6500: İpli/6500E: Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	10
Yağ Kapasitesi	Lt	1.1
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @7mt.}	93

### ÖLÇÜLER

Boyutlar UxGxY	mm	697x545x562
Boş Ağırlık	Kg	82
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	20

[www.jensis.com.tr](http://www.jensis.com.tr) - [jensis@jensis.com.tr](mailto:jensis@jensis.com.tr)